

GP 27 - 1/2

This half wave home antenna has no radials and is therefore easy to mount and to use. By the use of a transformer the antenna is shortcircuited to direct current. Static electricity will be discharged immediately.

Cette antenne en demi-longueur d'onde n'a pas de radiaux, ce qui permet un montage facile et rapide. Par l'utilisation d'un transformateur d'adaptation, l'antenne est en court circuit pour le courant continu, et les charges statiques éventuelles sont aussitôt neutralisées.

Deze halvegolf antenne bezit geen radialen en is daardoor eveneens gemakkelijk te plaatsen. Door het gebruik van een aanpassingstransfo is de antenne voor gelijkstroom kortgesloten. Eventuele statische ladingen worden onmiddellijk afgevoerd, waardoor een grotere storingsvrijheid wordt verkregen.

Diese Halbwellen-Heimantenne besitzt keine Radialen und kann deshalb leicht montiert werden und ist einfach in der Benützung. Durch den Anschluss eines Transformators wird die Antenne für den Gleichstrom kurzgeschlossen, wodurch statisches Aufladen verhindert und eine grössere Störungsfreiheit erreicht wird.

Specifications - Caractéristiques - Kenmerken - Netzgeräte

Type	GP 27 1/2
Frequency - Fréquence - Frekventie - Frequenz	26-28 Mhz
Bandwidth - Largeur de bande - Bandbreedte - Bandbreite	1,5 Mhz
Impedance - Impédance - Impedantie - Impedanz	50 Ohm
Polarisation - Polarisation	Vert.
SWR - TOS	≤1,5
Total length - Longueur totale - Totale lengte Samtlänge	5,500 m
Weight - Poids - Gewicht	2 kg
Max. power - Puissance max. - Max. vermogen Max. Leistung	200 W
Connection - Connexion - Aansluiting - Anschluss	UHF (PL 259)

